

Bedienungsanleitung UVR-588



WARNHINWEISE

- Lithium-Ionen-Akkus müssen ordnungsgemäß verwendet und geladen werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen, Bränden oder zum Tod führen.
- NICHTZURVERWENDUNG IN GEFAHRENBEREICHEN. Dieses Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder dort, wo explosionsgeschützte oder eigensichere Beleuchtungen erforderlich sind, eingesetzt werden.
- Dieses Produkt darf NICHT in der Nähe von Fahrzeugen oder Geräten verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass brennbare Flüssigkeiten mit der Taschenlampe in Kontakt kommen.
- Das Licht kann im eingeschalteten Zustand heiß werden. Um Schäden zu vermeiden, darf das Produkt während des Betriebs NICHT abgedeckt oder sich in der Nähe von potentiell brennbaren Materialien befinden.
- Der Akku ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und darf bei hohen Temperaturen nicht im Fahrzeug verwendet oder aufbewahrt werden.
- Der Akku darf nicht mit Wasser oder Salzwasser in Berührung kommen oder anderweitig nass werden.
- Der Akku darf nicht zusammen mit metallischen Gegenständen gelagert werden, die einen Kurzschluss verursachen können.
- Die Verwendung des Akkus ist sofort einzustellen, wenn der Akku ungewöhnlich heiß, sich heiß anfühlt, seine Farbe oder Form verändert oder auf andere Weise ungewöhnlich erscheint.
- Von Kindern fern halten.

ERSTER GEBRAUCH

Die UVR-588XL vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen oder wenn der Akku neu ist oder mehrere Monate nicht benutzt wurde. Die maximal erforderliche Ladezeit beträgt ca. 6 Stunden.

AUFLADEN DER LEUCHTE

Der USB-Ladeanschluss befindet sich in der drehbaren Hülse unter dem Kopf der Leuchte.

Offene Drehhülse

- Durch Drehen der Hülse mit einer rotierenden Bewegung nach links, wird der USB-Ladeanschluss sichtbar.
- Die Hülse weiter drehen und am Griff nach unten schieben.

Zum Aufladen an den USB-Anschluss anschließen

Im Lieferumfang der Taschenlampe ist ein USB-C-Ladekabel enthalten. Sie kann mit einer der folgenden Methoden aufgeladen werden:

- USB-Anschluss an einem Computer (HINWEIS: Die Ladezeiten variieren je nach Computer)
- USB-Anschluss in Fahrzeugen
- USB-Fahrzeug-Ladegerät für den Anschluss an den Zigarettenanzünder (nicht im Lieferumfang enthalten)
- USB-kompatibles AC/DC-USB-Wandladegerät, wie es für die meisten Mobiltelefone verwendet wird (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die typische Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden. Die tatsächliche Zeit kann je nach Restladung des Akkus und Lademethode variieren. Auch die Umgebungstemperatur kann die Ladezeit beeinflussen.

Die Ladekontrollleuchte direkt über der Ladebuchse leuchtet während des Ladevorgangs rot und grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. Das Licht leuchtet rot, wenn die Akkukapazität etwa 30 % erreicht hat.

Drehhülse schließen

- Durch Drehen der Hülse und einer Bewegung nach rechts kann der USB-Ladeanschluss abgedeckt werden.
- Die Hülse weiter drehen und am Griff nach oben schieben.

ACHTUNG: BEI GEÖFFNETER DREHHÜLSE IST DIE TASCHENLAMPE NICHT MEHR IP-X7 WASSERDICHT

BETRIEB

Der Schalter an der Endkappe schaltet das UV-Licht ein, und der Schalter am Gehäuse schaltet das Flutlicht ein.

UV-Licht – Schalter an Endkappe

- • Kurzzeitig einschalten: Halb gedrückt halten, ohne zu klicken. Zum Ausschalten loslassen.
- • Dauerhaft eingeschaltet: Durch vollständiges Drücken, Klicken und Loslassen wird die Taschenlampe ein- oder ausgeschaltet.
- • UV-Helligkeitsstufe auswählen: Die Taste gedrückt halten, um zwischen hoch und niedrig zu wechseln. Loslassen, wenn das gewünschte Niveau erreicht ist. Das Licht wechselt mit einer Geschwindigkeit von etwa einem Modus pro Sekunde zwischen den Stufen, solange der Schalter gedrückt gehalten wird.

Weißes Flutlicht – Gehäuseschalter

Dauerhaft eingeschaltet – Durch vollständiges Drücken, Klicken und Loslassen wird ein- oder ausgeschaltet.

Dual-Light

Flutlicht und UV-Licht können gleichzeitig eingeschaltet werden.

CR123-BATTERIETRÄGER

Mit dem CR123-Batterieträger kann die UVR-588XL von einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku in eine nicht wiederaufladbare Lithium-Batterie umgerüstet werden.



Zwei CR-123-Lithiumbatterien mit den Pluspolen in Pfeilrichtung zeigend einlegen. HINWEIS: Die Taschenlampe kann nicht aufgeladen werden, wenn der CR-123-BATTERIETRÄGER installiert ist.

GARANTIE

BEFRISTETE LEBENSLÄNGLICHE GARANTIE

Bayco Products, Inc. gewährleistet dem Erstkäufer eine lebenslange Garantie dafür, dass dieses Product keinerlei Bearbeitungs- oder Materialschäden aufweist. Die befristete lebenslange Garantie beinhaltet LEDs (Leuchtdioden), Gehäuse und Lichtscheiben. Wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte, Schalter, Elektronik und enthaltene Zubehör haben eine Garantie von 2 Jahren mit Kaufbeleg.

Normaler Verschleiß und Fehlfunktionen, die durch Unfälle, Zweckentfremdung, Missbrauch, fehlerhafte Installation und Blitzschäden verursacht wurden sind hiervon ausgeschlossen. Wir reparieren oder ersetzen das Produkt sofern ein Defekt festgestellt wird. Dies ist die einzige Gewährleistung, inklusive jeglicher Gewährleistung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit und Eignung für den bestimmten Zweck dieses Produktes.

Eine vollständige Kopie der Garantie ist auf www.baycoproducts.com/bayco-productsupport/warranties ersichtbar. Bewahren Sie den Kassenzettel zum Kaufnachweis auf.