







DV352 OLNB





TRINITY

DVB-S2 DIGITAL RECEIVER

Features

DVB-S2 Satelliten Receiver
für SD & HDTV Programme
bis zu 4000 Kanäle speicherbar
Vollautomatischer / Manueller Sendersuchlauf
DiSEqC 1.0 / 1.2 / 1.3 USALS
Motorsteuerung
Unicable
dLNB fähig
7 Segment Digitalanzeige
Mehrsprachige Menüführung
8 Favoritengruppen
Jugendschutz
Vorprogrammierte Senderliste für Astra 19,2°
Videotext
EPG (Elektronischer Programmführer)
PVR Ready
Mediaplayer
Timeshift

Netzschalter Energiesparend

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung Verbrauch (Betrieb) Verbrauch (StandBy) Maße (Gerät) Maße (Verpackung) Gewicht (Gerät) AC 200-240V, 50/60Hz max.30 Watt < 0,5 Watt 180 x 115 x 40 mm 205 x 180 x 52 mm 410g

ANSCHLÜSSE

Rückseite

HDMI (bis 1080p) LNB Eingang (13/18V, 350mA max) Audio & Video Chinch S/PDIF Koaxialer Ausgang USB 2.0 (5V, 0,5A max) Scart Anschluss Netzschalter

LIEFERUMFANG

WWIO TRINITY Receiver Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung

WWIO Elektronik GmbH Kantstraße 6a 21629 Neu Wulmstorf Germany

www.wwio.de support@wwio.de







Maße (Exportkarton) Gewicht (Exportkarton) Verpackungseinheit EAN Artikelnummer

540 x 420 x190 mm 12 kg 20 Stück 4260414280153 WSR100102

