

SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL

REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, SD,
 Y CONEXIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH,
 ENTRADA AUXILIAR EN CUATRO
 DIFERENTES CONECTORES,
 SALIDA DE LÍNEA POR CANAL DE AUDIO
 9000 WATTS DE POTENCIA MUSICAL.



ATRIBUTOS

- El modelo MAHM-PROSAT es un sistema de audio profesional amplificado de 9000 watts de potencia musical, el cual cuenta con dos satélites y dos subwoofer, reproductor de memorias USB, SD y receptor inalámbrico Bluetooth.
- Puede proporcionar una potencia de 9000 watts de potencia musical (900 watts reales), gracias a sus dos satélites lineales y sus dos subwoofer amplificados de 10"; además de que brinda una gran calidad en el sonido gracias a la forma y diseño de sus cajones.
- Este sistema de audio permite reproducir música directamente de memorias USB y SD, que tengan una capacidad máxima de hasta 16 GB. Soporta música digital en formato MP3 o WMA, en ambos casos puede reproducir los archivos de forma individual utilizando los botones de su panel de control.
- Entre las conexiones disponibles para este baffle se encuentra una entrada auxiliar con 4 conectores diferentes RCA, Canon, 3.5 mm y 6.3 mm, además de una salida de línea para conectar directamente a otros equipos, esta salida cuenta con una conexión para cada canal con conectores XLR-3 canon.
- Su conexión Bluetooth te permite enlazar directamente cualquier dispositivo móvil compatible en un rango de hasta 10 metros, que cuente con interface de comunicación mediante Bluetooth.
- El subwoofer amplificado cuenta con control de volumen independiente para ambos subwoofers y sistema de control de frecuencia, para mejor control de las frecuencias graves que brindan un mayor cuerpo al sonido. Además de incluye una pantalla LCD con iluminación LED, para mostrar la duración de las pistas de audio que se están reproduciendo.
- También cuenta con una asa colocada en la parte superior y otra en la parte inferior para facilitar su transportación, su cuerpo es muy robusto y resistente ya que debe soportar una mayor potencia de audio.
- Incluye dos pedestales, uno por cada satélite, los cuales se colocan sobre los subwoofers para mejorar la dispersión del sonido, así como sus respectivos cables de conexión con terminales tipo Neutrik que complementan el equipo.

ACCESORIOS

- 1 x Subwoofer Activo
- 1 x Subwoofer Pasivo
- 2 x Altavoces Pasivos.
- 2 x Pedestales metálicos.
- 1 x Cable de alimentación de 1 metro.
- 1 x Cable de conexión Subwoofer-Subwoofer de 3 metros.
- 2 x Cable de conexión Subwoofer-Pasivo de 3 metros.
- 1 x Manual de Usuario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	DIMENSIONES DEL EMPAQUE:	33.3 cm x 43 cm x 42 cm (Subwoofer) 38.3 cm x 25.5 cm x 59.5 cm (Pasivos)
	PESO DEL EMPAQUE	13.5 y 17.0 Kilogramos (Subwoofers) 15.52 Kilogramos (Pasivos)
	DIMENSIONES:	31 cm x 40.8 cm x 40 cm (Subwoofer) 15.3 cm x 16.3 cm x 55 cm (Pasivos)
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	PESO:	12.4 y 15.8 Kilogramos (Subwoofers) 5.7 Kilogramos c/u (Pasivos)
	ALIMENTACIÓN:	115 Vca 60 Hz
	ADAPTADOR DE VOLTAJE:	NA
	BATERÍA:	NA
	CONSUMO DE POTENCIA:	250 Watts Max.
	POTENCIA MUSICAL:	9000 W _{RMS}
	POTENCIA REAL:	900W _{RMS}
	SENSIBILIDAD:	95 dB (±3 dB)
	RESPUESTA EN FRECUENCIA:	35 Hz – 20 KHz
	ECUALIZADOR GRAFICO:	NA
CONEXIONES Y FUNCIONES	ECUALIZADOR (PERILLAS):	NA
	NO. DE VÍAS:	2 x Woofer / 2 Medios / 2 x Tweeter
	IMPEDANCIA:	8 Ohms
	LUZ LED FRONTAL:	NA
	LECTOR DE MEMORIAS:	USB y SD
	CAPACIDAD DE LA MEMORIA:	16 GB
	ENTRADA P/MICRÓFONO:	NA
	FUNCIONES EXTRA DEL MICRÓFONO:	NA
	ENTRADA AUXILIAR:	1 x RCA estéreo (L+R) / 2 x 6.3 mm (1/4" monoaural) – X-LR 3 Canon estéreo (L y R) / 1 x Plug 3.5 mm estéreo (L+R)
	SALIDA AUXILIAR:	2 x XLR-3 Canon estéreo (L y R) 3 x Speak-ON (Neutrik) / 8 Ohms
ACCESORIOS Y EXTRAS	SALIDA AMPLIFICADA:	MAHM-PROSAT
	ID. BLUETOOTH:	NA
	RADIO FM:	NA
	BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO:	NA
	FRECUENCIA MICRÓFONO INALÁMBRICO:	NA
	BATERÍAS DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO:	NA
ALCANCE MICRÓFONO INALÁMBRICO:	NA	
SISTEMA DE RUEDAS:	NA	
ASA EXPANSIBLE:	NA	

MAPEO DEL CONTROL

PANEL DE CONTROL

