



Stromerzeuger MP-62.5

Aggregat Spezifikation

kVA [Prime]	62.5
kW [Prime]	50
Motor Marke	Mahindra & Mahindra Ltd.
Motor Modell	4905 GMA C2
Generator	Stamford
Phasen	3-Phase
Spannung [V]	400, 3-Phasen
Frequenz [Hz]	50
Motordrehzahl [U/min]	1500
Nennstrom [A]	87, 3-Phasen
Tankinhalt [l]	177
Schalldruck in 1 m DB(A)	75
Zertifizierung	ISO 8528
Abmessungen (LxBxH) [mm]	2420 x 1060 x 1600*
Gewicht, trocken [kg]	1293

Motor

Modell	4905 GMA C2
Motorleistung (PRP)[HP]	81.8
Zylinder	4
Hubraum [cm ³]	3532
Drehzahlregelung	elektrisch
Anlasser [V]	12, elektrisch
Kühlsystem	Wasser
Kraftstoff Verbrauch bei 100% Last [l/h]	15.3
Kraftstoff Verbrauch bei 75% Last [l/h]	11.3
Abgasemissionen	Stufe 3A
Kraftstoff	Diesel

Generator

Modell	Stamford
Typ	Brushless
Leistungsfaktor [cos φ]	0.8
Klasse	H
IP Schutzklasse	23



Steuerung

Marke	Deep Sea
Typ	Controller 4521
Steuerung	Manuell / Automatik
Display	LCD
Überwachung	Motortemperatur, Öldruck, Kraftstoff, Generatorspannung, Frequenz, Strom, Leistungsüberlast

*Höhe ohne Schalldämpfer



Kontakt:

Verkauf-Bochum.de GmbH
 Wasserstr. 496
 44795 Bochum
 Deutschland
 Tel.: 023458826288
 E-Mail: info@verkauf-bochum.de

