

# Hoja de datos del producto

## Características

# QOD1F

Load center, QOD, 1 phase, 1 space, 1 circuit,  
50A breaker, flush cover, NEMA1



### Principal

Gama de producto	QOU
Tipo de Producto o Componente	Tablero Eléctrico enchufable

### Complementario

Número de circuitos	1
Número de Fases de La Red	1 fase
[Ue] Tensión Asignada de Empleo	120/240 V AC

### Entorno

Grado de protección NEMA	NEMA 1 para interior
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C 40 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,2 cm
Paquete 1 Ancho	0,8 cm
Paquete 1 Longitud	48 cm
Paquete 1 Peso	13,1 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.