



GASOLINE GENERATOR SET

MODELO LT6500B



Enfriado por aire



Gasolina




Emite Gases




Use Manual



Panel Analógico



Protector Aceite



Portatil generador



Bajo nivel ruido

SALIDA NOMINAL A. C.

5.0 KW

MAXIMA SALIDA A. C.

5.5 KW

FRECUENCIA

60 HZ

VOLTAGE DUAL

110/220 V

TIEMPO TRABAJO CONTINUO

10 h

ENCENDIDO

TRANSISTOR MAGNETICO

MODELO MOTOR

LT-188F

TIPO INYECCION

GASOLINA INYECCION DIRECTA

VELOCIDAD NOMINAL

3600 RPM

CILINDRADA

389 cc

CAPACIDAD DE ACEITE

1.1 L SAE 10W30

SISTEMA VALVULAS

OHV

POTENCIA MOTOR

13 HP

TIPO DE ARRANQUE

MANUAL/ELECTRICO

ENFRIAMIENTO

AIRE

TANQUE COMBUSTIBLE

25 L

CONSUMO GASOLINA MAX

313 g/Kw.h

EMISION DE SONIDO

74 db

CARGADOR DE BATERIA

12 V

DIMENSIONES LxWxH (mm)

695X525X545

PESO

82 Kg

CERTIFICADO GARANTIA

