



KB-1100

Uniview Netzwerk Keyboard mit RS485 Schnittstelle zur Steuerung von Uniview NVRs u. PTZ Kameras

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieses komfortable Bedienpult dient zur Steuerung der UniView Rekorder und UniView IP-Kameras, sowie HD-CVI und analog Kameras über RS-485.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Steuerpult
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Displaytyp	LCD
Touchscreen	nein
Passwortschutz	Ja
Joystick	ja, 4-Achsen
Bedientasten	Funktionstasten
Max. Anzahl steuerbarer Multiplexer/Kameras	2049
USB-Schnittstelle	Ja, USB 2.0
RS-232 Schnittstelle	Ja
RS-485 Schnittstelle	Ja, 2x
Ethernet Anschluss	RJ-45 (10M/100M)
Steuerprotokolle	Pelco D/P und weitere
Kreuzschienenverwaltung	Nein
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 90, nicht kondensierend
Netzteil	230 V AC / 12 V DC

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	5
Abmessungen BxHxT (mm)	440 x 47 x 270
Gewicht	1 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	Kabel