


Инструкция по применению кнопки дистанционного управления Gstep

Привязка контроллера к кнопке дистанционного управления

Привязать кнопку с контроллером:



1. Зажмите кнопку на 10 секунд. Как только индикатор на кнопке начнет быстро моргать, отпустите. Индикатор на кнопке начнет светиться постоянно.
2. Зажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор на кнопке не моргнет трижды, затем отпустите. Повторите это действие трижды. Когда вы отпустите кнопку на третий раз, LED-лента на контроллере (приемнике) должна моргать, значит контроллер готов к привязке.
4. Коротко нажмите кнопку один раз - LED-лента отключится. Это означает, что кнопка привязана к контроллеру.

Отвязать кнопку от контроллера

1. Зажмите кнопку 10 секунд. Как только индикатор на кнопке начнет быстро моргать, отпустите. Индикатор на кнопке начнет светиться постоянно.
2. Зажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор на кнопке не моргнет трижды, затем отпустите. Повторите это действие трижды. Когда вы отпустите кнопку на третий раз, LED-лента на контроллере (приемнике) должна моргать, это означает, что контроллер готов к отвязке.
4. Коротко нажмите кнопку один раз - LED-лента отключится. Это означает, что кнопка отвязана от контроллера.

Сбросить контроллер до заводских настроек:

Это необходимо, когда нужно очистить память контроллера. Обратите внимание, что сброс до заводских настроек приведет к отвязке всех пультов от контроллера.

1. Зажмите кнопку 10 секунд. Как только индикатор на кнопке начнет быстро моргать, отпустите. Индикатор на кнопке начнет светиться постоянно.
2. Зажмите и удерживайте кнопку, пока индикатор на кнопке не моргнет пять раз затем отпустите. Повторите это действие пять раз. Когда вы отпустите кнопку на пятый раз, LED-лента на контроллере (приемнике) отключится. Это означает сброс всех настроек на контроллере до заводских. Все кнопки, привязанные к контроллеру, отвязаны. Их можно привязать снова.

Дополнительно:

Одна кнопка может подключаться к неограниченному количеству контроллеров. Один контроллер может управляться пятью кнопками. Чтобы привязать одну кнопку ко множеству контроллеров, делайте привязку при всех включенных контроллерах.

Если у вас есть необходимость привязать кнопку ко множеству светильников кроме одного, то отключите этот контроллер от питания и произведите привязку остальных контроллеров по инструкции.