<u>הוראות הפעלה ראשונית לORA011- CWL-82</u> <u>בעזרת אפליקציית EVchargo</u>

ליצור שם משתמש. EVchargo. יש לפתוח את אפליקציית EVchargo, יש וסיסמה. במידה וזו הפעלה ראשונית של האפלקציה ,יש ללחוץ על Sing Up ← Close ולאחר מכן להזין את הפרטים הרצויים.

4-20 %	*_al ∎⊃ 40%	4:21 Create new account	?:*.al ⊯⊃ 40%	4:37 Verification code ve	হ™⊿ ∎⊃ 38% rifv	4-38 ॡ.*.al ∎⊃ 38% < Set password
Sign In for more services	Email Please or Country	ter the email		The verification code has been sent	ito	Password aurin anarova Password mutine password Password mutinelude + for more changing + tactors (1-2) + tactors (1-2) + tactors (1-2) Re-type Password
	China	ישראל	ל	את הקוד שנשלח במיינ	יש להזין	Please re-enter the password 🕫
		ור נשלה למייל	ŋ			
Sign In Sign Up		Continue ready registered? Sig	n in	Continue Didn't receive the verification or	ode? 53s	O I read and accept the <u>Physicy Policy</u> and the <u>User</u> Terms

2. לאחר יצירת שם משתמש וסיסמה, יש להתחבר לאפליקציה.

	<	Sign in	
	Email		
Sign In for more services	Password		
		Forgot pass	word
Sign In			
Sign Up			
Charge Points Map Me		Sign in by Chargeln Phone Account	

. יש לבחור באפשרות של" charging point.



- ומיקום. ללא Bluetooth, Wi-Fi- ומיקום. לאשר לאפליקציה גישה ל אישור גישה, האפליקציה לא ניתן להמשיך את ההתקנה.
- 5. בכדי להוסיף את עמדת הטעינה למשתמש, יש לסרוק את OR-. קוד ה-QR שנמצא בצד של עמדת הטעינה או OR קוד ה-nearby ולאחר מכן לבחור את שם חברת הפעלה - ADVICE.
 - מומלץ לבצע כיבוי של המטען ולאחר מספר שניות להפעיל
 Check for nearby/QR אותו שוב לפני סריקה של ה

<□ ?	14:40	< \$	14:40
< Add a charge point		< Select th	e Brand
Add a charge point Select the Brand Co		Add a charge point Select the	Brand Configure the communication
Scan the QR code on the charge	point	Select the Brand of charge	point:
😩 Scan the QR code			
Add manually			
Check for nearby		Conti	nue

6. לעמדת הטעינה יש שלושה מצבי פעולה: ON LINE - נדרש תשתית אינטרנטית ETERNERT/WIFI. Bluetooth - דרך מכשיר הסלולארי. Plug and charge - חיבור ישיר לרכב. ניתן לשנות בכל עת את בחירת פעולת המטען.

	the communication mode
(R)	Online The phone and charge point communicate via the network
\$ 1)	Bluetooth The phone and charge point communicate via the bluetooth
5	Plug and Charge Plug and charge without controlling via mobile phone

<u>התחברות והפעלה ברשת (online)</u>

- יש לבחור את אופן החיבור ב-online, באופציית הconfiguration method יש לבחור ב-app כמו בתמונה. Ethernet במידה ומחברים את המטען לכבל רשת ORA011-PW-82 קיים בוחרים באפשרות 2. (בדגם ORA011-PW-82 קיים רק רשת אל חוטית). במידה והמטען מחובר לרשת Wi-Fi יש לבחור באפשרות 1.
 - נא לוודא שיש קליטה טובה ברשת WIFI.

אפשרות 2

conngure the network	Configure the network
Add a charge Select Select the configure the Brand communication the network mode	1 2 3 4 Add a charge point Select the Brand communication the network mode Configure the network mode
Configuration method	Configuration method
APP (Recommend)	88 APP (Recommend)
Communication method	Communication method
🔶 WiFi 🗸	🔘 Ethernet 🗸
WiFi Name	
🛜 Enter the WiFi name	
WiFi Password	
D Enter the password	
Please keep the following in mind to guarantee a good configuration:	
	Confirm
Skip	Skip

אפשרות 1

2. לאחר הגדרת חיבור הרשת, ניתן לשלוט בעמדת הטעינה מרחוק באמצעות האפליקציה מהמסך הבא:

	<	15:24
	Self-use	Public
	SN100	52307317231
/		
/		
סימון זה משתנה בהתאם לבחירת הגדרה שנבחרה		
Bluetooth\WIFI לדוגמא:	0	0
	A	vailable
	Max Charging C	urrent 16A »
	Charging sched	ule »
		Start
	Charge Points	Start

ניתן להגדיר זרם מקסימלי (בין A 6 ל-A 16). אפשרות נוספת ניתן להגדיר תזמון טעינה עתידית. יש לחבר את ידית הטעינה לרכב וללחוץ על Start בכדי להתחיל טעינה.

<u>התחברות והפעלה בעזרת Bluetooth,</u> <u>plug and charge</u>

- יש ללחוץ על החץ (^)מצד ימין למספר הסידורי, נפתח תפריט שירות ולבחור באפשרות
 Communication Mode, נפתח תפריט נוסף ובו שלושה אפשרויות של חיבור. נא לבחור את החיבור הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על "confirm".
 - ניתן להגדיר רק זרם Bluetooth/WIFI. בחיבור מקסימלי וללחוץ " start" בכדי להתחיל טעינה.

כאשר מוגדר חיבור ב-Plug and Charge ניתן לשלוט אך ורק בזרם מקסימלי, בעת חיבור ידית טעינה לרכב המטען יתחיל לעבוד ויבצע טעינה אוטומטית.

Settings SN10052305171933(Owner)		
Basic settings	>	< Communication Mode
Communication Mode	\$n >	Online The phone and charge point communicate via the network
((१)) Network Configuration	>	Bluetooth The phone and charge point communicate via the bindnoth
Device Authorization	>	Plug and Charge
F Transfer ownership	>	Plug and charge without controlling via mobile phone App
SN10052305171933	\bigcirc	
((· ·)) +	•	
Charge Points Map	O Me	Confirm

<u>הוספת כרטיס RFID</u>

RFID. בכדי שהמטען תהיה את היכולת לקרוא את כרטיס ה-1 המטען צריך לעבוד במצב אונליין או במצב בלוטות.

 הוספת כרטיס לחשבון יש ללחוץ על "me" שנמצא בחלק התחתון מצד ימין של האפליקציה, נבחר בתפריט add card "← "card management" כפי שמופיע בתמונות למטה .ניתן להוסיף את הכרטיס באמצעות סריקת הברקוד האחורי ע"י מצלמת הטלפון או הכנסת הקוד שנמצא מתחת לברקוד ידנית.

< ♥	14:09	<∎ ♥	14:10	<	14:10
Self-use	Public	* ,	ø	< RFID card	Payment card
© SN1005230526	33576	•			
		אי-נפר טבא	. เย่า		
				_	
4	0	4.00g Carbon dioxide reduction	0 Planting trees	=	
Available		\star My favorites		No RFID card	l information
Max Charging Current	16A ≫	🖼 My LBC			
Charging schedule		Data center Card management	»		
		Help&Feedback	22		
Start		() About			
	8	2 🗳	2	→ Add	d a card
Charge Points Map	Me	Charge Points Map	Me	-	

לאחר הוספת הכרטיס/ים ישנה אפשרות של סנכרון הכרטיסים. יש ללחוץ על האפשרות" Data Sycronization" בכדי לסנכרן את הכרטיס/ים לעמדת הטעינה, המטען צריך להיות במצב של Bluetooth כפי שמופיע בתמונה.



2. לאחר הוספת הכרטיס ניתן לשלוט בטעינת הרכב באמצעות הכרטיס. להפעלה או עצירה של הטעינה יש להצמיד את הכרטיס למטען במיקום של הציור למשך 5 שניות.



<u>הוספת אדם נוסף לשליטה על המטען באמצעות RFID/האפליקציה</u>

- Evchargo ג בכדי להוסיף אדם נוסף יש לוודא שהאפליקציה. מותקנת במכשיר שלו ולבצע רישום לאפליקציה.





Bluetooth לאחר הוספה, ניתן לשלוט במטען האמצעות ה'Bluetooth או באמצעות האינטרנט ע"י שימוש באפליקציה אצל המשתמש שנוסף. בכדי להוסיף כרטיס RFID אצל המשתמש, יש לבצע את פעולת "הוספת כרטיס RFID" שכתוב לעיל.