

## Llave de impacto 18V Litio-ion

### DTW251RMJ

DTW251RMJ Llave de impacto 18V  
Litio-ion

18V 4.0Ah Litio-ion. Maletín MakPac.



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	4,0 Ah
Tiempo de carga	36 min
R.p.m	0 - 2.100 Rpm
I.p.m	0 - 3.200 ipm
Par máx. de apriete	230 Nm
Capacidad máx de tornillo	M10 - M16
Inserción	1/2"
Velocidad variable (interruptor)	✓
Freno eléctrico	✓
Iluminación integrada	✓
Dimensiones. LxAxAI	165 x 79 x 234 mm
Peso según EPTA	1,5 Kg
Emisión de vibración	11,00 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	94,00 dB(A)
Potencia sonora	105,00 dB(A)

#### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Totalmente compatible con las baterías de 4.0 Ah.
- Motor de 4 polos, menor tamaño, misma potencia.
- Compacto diseño, tan sólo 165 mm. desde la inserción hasta la parte de atrás del motor.
- Carcasa de engranajes en aluminio, protegida para evitar arañazos en la pieza de trabajo.
- Luz incorporada, sin necesidad de encender la máquina, se apaga 10 ó 12 segundos después de soltar el interruptor.
- Con anillo fluorescente de goma para fácil localización en la oscuridad.
- Empuñadura antideslizante, mayor control sobre la herramienta.
- Se suministra con cargador rápido. (Tiempo de carga 36 min. con la batería nueva)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## EQUIPO BÁSICO

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



821550-0

Maletín MakPac tipo 2



837670-0

Plástico interior MakPac



## ACCESORIOS

194622-7

Cargador MakStar 18V para coche



196235-0

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



D-41517

Estuche de llaves de vaso 9 piezas



## Other

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

