

Smart Home Alarmsirene innen

Die essentials Smart Home Alarmsirene innen ist eine smarte Alarmsirene für Innenbereiche. Die Alarmsirene wird einfach in eine herkömmliche 230-V-Steckdose gesteckt und ist mit nur wenigen Klicks ins essentials Smart Home System sowie die essentials Smart Home App integriert. In Verbindung mit weiteren Komponenten aus dem essentials Smart Home System ist innerhalb kürzester Zeit eine Smart Home Alarmanlage aufgebaut, ohne Wände aufzustemmen und Kabel zu ziehen. Weiterer

Vorteil der essentials Smart Home Alarmsirene ist der Batterie-puffer von 4 Stunden bei Spannungsunterbrechungen bzw. 5 Minuten ununterbrochenem Alarmsignals.

Produkteigenschaften

- Passt in jede Standard-230-V-Steckdose
- Schneller Aufbau einer Alarmanlagenfunktionalität innerhalb des essentials Smart Home Systems
- Batteriepuffer zur Überbrückung von bis zu 4 Stunden ohne Netzspannung
- Lautstarke Sirene alarmiert Bewohner im Ernstfall und schreckt Einbrecher ab
- Funktioniert mit Amazon Alexa & Google Assistant
- Repeater-Funktion zur Erweiterung der Zigbee-Funkreichweite

Lieferumfang

- essentials Alarmsirene
- Benutzerhandbuch

Zertifikate & Richtlinien

- CE

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Versorgungsspannung | 230 V/50 Hz |
| Stromaufnahme | 10 mA |
| Backup-Batterie | 3,7 V / 720 mAh |
| Übertragungsstandard | ZigBee |
| Übertragungsfrequenz | 2,4 GHz |
| Abmessung (Ø x H) | 80 mm x 32 mm (ohne Stecker) |
| Lautstärke | 95 dB (in 1 m Entfernung) |
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Typ. Funkreichweite | 80 m (Freifeld) |
| Verpackungsmaße | 85 x 85 x 85 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 150 g |
| Voraussetzung | Smartphone mit iOS oder Android |

| | |
|--------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 120110 |
| EAN | 4270000624537 |

