

666*105mm 风琴折页, 折贴成一本小册子!

Caractéristiques et paramètres

- Connexion Wi-Fi et Bluetooth
- Minuterie
- Contrôle à distance
- Contrôle groupé
- Facile à contrôler
- Contrôle vocal
- Lumière variable
- Synchronisation avec la musique
- Microphone intégré
- Ne nécessite pas de passerelle

Tension d'entrée	AC100-240V
Tension de sortie	DC12V 1A max
Puissance	11W LED
Flux lumineux	330lm
Protocole Wi-Fi	2.4GHz
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Protocole Bluetooth	4.2
Norme Bluetooth	IEEE 802.15.1 b/g/n
Couleurs de lumière	RGBW et Blanc
Durée de vie	20000 heures

Ce que la boîte contient :

- Plèces de connexion (x3)
- Ruban LED
- Conexions métalliques (x2)
- Base du luminaire (x2)
- Adaptateur avec interrupteur
- Couvercle opaque flexible en PVC
- Cache
- Télécommande
- Vie (x4) Clé Allen

Installation

- Insérez le cache sur une des pièces de connexion qui présente une des extrémités avec les plus petits trous.
- Puis alignez les connexions métalliques avec les pièces de connexion ayant des grands trous. Assurez-vous que le tout est bien aligné et serré.
- Insérez et pressez le ruban LED en partant du centre jusqu'aux deux extrémités. Posez par la suite le couvercle opaque flexible en PVC.
- Ajustez les bases du luminaire et assurez-vous que les deux parties soient correctement alignées et serrées.
- Connectez l'adaptateur électrique à votre alimentation électrique. La lampe d'angle clignotera une fois.

Comment configurer sa lampe ?

- Réinitialisation : appuyez sur le bouton de l'interrupteur dans cet ordre : ON-OFF-ON-OFF-ON.
- Vérifiez que la lampe se met à clignoter rapidement.

Téléchargement de l'application

- Recherchez l'application Silumen Home disponible sur l'App Store et Google Store.
- Scannez le code QR de la boîte ou du manuel (ci-dessous). L'application est disponible sous Android 4.4, IOS 9.0 et toutes les autres versions supérieures.

Connexion à l'application

Couvrez l'application avec un compte existant ou en créant un nouveau compte.

Utilisation de la télécommande

- Minuteur
- Mise en marche
- Luminosité +
- Vitesse -
- Mise à l'arrêt
- Vitesse +
- Luminosité -
- Mode "Scène"
- Musique

Comment utiliser la lampe d'angle ?

Après avoir été ajouté avec succès, la lampe apparaîtra dans votre liste d'appareils. Cliquez sur l'appareil pour commencer à découvrir toutes ses caractéristiques.

Lumière réglable

Ajustez la couleur, la luminosité et la saturation de la lumière colorée et de la lumière blanche.

正面

Gestion des couleurs de lumière

Cliquez sur « Mode », vous y trouverez tous les effets animés multicolours. Il existe 5 modes de couleurs dynamiques. Vous pouvez choisir celle qui convient le mieux à votre humeur, pour une expérience d'éclairage vraiment fantastique.

Mode "Scène"

Choisissez parmi une très grande variété de scènes ou créez votre propre scène. Vous pouvez créer une scène à l'occasion d'une soirée cinéma ou d'une fête avec des jeux de lumières ou même une scène tamisée et chaleureuse (imitation bougie).

Mode musique

Cliquez sur "Musique", la couleur et la luminosité changeront au rythme de la musique et des voix captées par le microphone intégré. Activez ce mode lorsque vous profitez d'une musique ou d'un jeu vidéo, d'un film, etc.; vous plongerez ainsi dans une expérience de scène réelle.

Mode minuterie

Programmez l'allumage et l'arrêt de la lampe d'angle. Vous pouvez choisir les jours et les heures selon vos besoins.

Contrôle groupé

Vous possédez 2 lampes ou plus ? Vous pouvez cliquer sur l'icône dans le coin droit supérieur de l'écran de panneau de contrôle pour créer un groupe. Le groupe de lampes d'angle vous permettra de faire des modifications synchronisées pour notamment, changer la couleur, sélectionner une scène, une minuterie, etc.

Introduction au fonctionnement de l'application

- Le nom de l'appareil peut être modifié à souhait.
- Dans la partie « Informations de l'appareil » vous pouvez vérifier les informations sur votre lampe d'angle.
- "Tap-to-run" et "Automation" sont deux fonctionnalités qui vous permettent de vérifier l'automatisation intelligente avec laquelle votre appareil est relié.
- La commande "Tierce Compatible" fournit des informations sur la manière de connecter votre appareil à Amazon Alexa et Google Assistant.
- La notification "hors ligne" vous alerte lorsque votre appareil est hors ligne.
- Dans les paramètres de partage de l'appareil, vous pouvez ajouter des membres qui pourront contrôler l'appareil.
- Créez un ou plusieurs groupes pour contrôler plusieurs appareils intelligents en même temps.
- La foire aux questions et les commentaires permettent aux utilisateurs de signaler les éventuels problèmes et d'obtenir de l'aide.
- La fonctionnalité "Ajuster à l'écran d'accueil" permet d'ajouter le dispositif intelligent à l'écran d'accueil de votre smartphone.
- "Supprimer l'appareil" supprime votre objet connecté de l'application Tuya et supprime le jumelage. Cette opération est nécessaire si vous souhaitez effectuer un jumelage avec un nouvel appareil.
- Restaurer les paramètres par défaut vous permettront de réinitialiser le dispositif intelligent aux paramètres d'usine.

Contrôle par un tier


Sur l'application Silumen Home, vous pouvez avoir accès à de nombreux autres services. C'est ici que vous accédez, vous pouvez connecter votre appareil avec des assistants vocaux tels qu'Amazon Alexa ou Google Assistant.

Cliquez sur le service souhaité et connectez-vous à au service tiers conformément au guide d'utilisation.

SILUMEN

LAMPE SUR PIED CONNECTÉE RGB BLANC

Guide rapide



*Les fonctionnalités et caractéristiques présentées dans ce présent manuel peuvent varier en fonction du pays ou la version de l'application. Veuillez demander à notre équipe les fonctionnalités disponibles dans votre pays.



符合欧盟包装指令94/62/EC
包装材料重金属总含量 <100PPM
重金属种类: 铅Pb, 镉Cd, 汞Hg, 六价铬Cr

常规标准要求

- 1: 彩盒/外箱内部不能有渗胶, 盒子之间不能黏住。
- 2: 外箱必须采用无订箱制作。
- 3: 印刷内容以实际提供稿件为准。
- 4: 垃圾桶标志高度大于7.0mm, CE标志高度大于5mm。
- 5: 其它认证标志等也需要符合相关国家标准。

外观检测标准

表面洁净平整, 无褶皱破损, 无污渍杂质, 粘合处应紧密牢固, 无松脱裂开。

印刷颜色要求



包装平面设计图

设计师	
客户货号	
工厂编码	
菲林号	
日期	
物料名称	说明书
材质/表面处理	128g双铜纸 正反彩印
尺寸	666*105mm
公差	±1MM

审核

批准