

Компактно 4 в 1 монохромно мултифункционално устройство

Създадено с мисъл за вас и вашия бизнес MFC-L2712DN е идеалното решение за един малък и домашен бизнес. Получавате бързи печат, копиране, сканиране и факс в едно компактно, безшумно устройство. Идеален помощник, които за минути настройвате и е готов за работа.

MFC-L2712DN



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 30 стр/мин
- Автоматичен двустранен печат
- Тава за хартия за 250 листа
- Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа
- Мрежова свързаност
- Тонер в комплекта за до 700 стр.*
- 64MB памет

Устройство създадено за офиса на бъдещето

Създадено да бъде настроено и готово за работа само за минути MFC-L2712DN предлага скорост на печат до 30 стр/мин и автоматично листоподаващо устройство за 50 листа за удобно копиране и сканиране на множество документи и сканиране и запазване директно към SharePoint и други локации.

Добрият избор

С множеството функции и лесното свързване в съществуващата жична мрежова свързаност MFC-L2712DN е добър избор за един зает малък и домашен офис. С автоматичния двустранен печат, голямата тава за хартия и възможността за тонер с голям капацитет, които устройството предлага Вие може спокойно да работите и съсредоточите върху важното в бизнеса

Безшумно

Безшумен печат, на по-малко от 50db, най-ниският в този клас, и то без компромис в скоростта или качеството на разпечатките. Позволява да поставите устройството до вас на бюрото и да работите необезпокояван.

Създадено да издържи

Създадено да издържи MFC-L2712DN работи с мисъл за вас и вашия бизнес. Изработено от издръжливи материали и със здрав корпус, това е устройство на което може да разчитате и спокойно да се концентрирате върху важното в бизнеса.

* Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752

Общи характеристики

Технология
Електрофотографска лазерна

Класификация
Лазерен продукт клас 1 (IEC60825-1:2014)

Процесор
600MHz

Памет
64MB

Жична мрежова свързаност
10Base-T/100Base-TX

Контролен панел
2 реда, 16 знака
LCD дисплей

Интерфейс
Hi-Speed USB 2.0

Печат

Стандартна скорост на печат (A4)
До 30 стр/мин

Скорост на печат двустранно (A4)
До 15 стр/мин

Резолюция
До 1,200 x 1,200dpi

Тих режим
Намалява шума при печат чрез намаляване на скорост до 13 стр/мин

Автоматичен двустранен печат - Печат от двете страни на листа

Време за излизане на първа разпечатка
По-малко от 8.5 сек. от режим Готовност

Време за загряване
По-малко от 9 сек. от режим sleep mode

Езици за печат
GDI

Функции на принтера

Печат N в 1³

Печат на плакат⁴

Печат на воден знак⁴

ID печат⁴

Ръчен двустранен печат⁴

Печат на книжка⁴

Профили за принтиране³

Печат в черно⁴

Печат и създаване на архив⁴

Драйвер за принтер

Windows®
Windows®10 (32 & 64 bit editions)
Windows®8 (32 & 64 bit editions)
Windows®7 (32 & 64 bit editions)
Windows® Server 2016 (32 & 64 bit editions)*
Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2*
Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵
macOS 10.8.x или по-висока

Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)

* Само Windows® Server поддържа мрежови печат

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Стандартно боравене с хартията

Подаване на хартия²
Стандартна тава - 250 листа
Слот за ръчно подаване - 1 лист

Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – 50 листа

Извеждане на хартия²
С лицето надолу - 120 листа
С лицето нагоре (прав път на хартията) - 1 лист

Спецификации на хартията

Видове хартия и тегло
Стандартна тава - обикновена и рециклирана хартия (между 60 - 163g/m²)
Слот за ръчно подаване - обикновена, рециклирана, висококачествена, с етикети, пощ. пликосе, (между 60 - 230g/m²) / Двустранен печат
Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m²) / Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – Обикновена и рециклирана (между 60 - 105g/m²)

Пощенски пликосе и печат на етикети

Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист

Размери на хартията

Стандартна тава A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive
Слот за ръчно подаване
Ширина: 76.2 мм до 215.9 мм x Дължина: 127 мм до 355.6 мм
Двустранен печат - A4

Мобилни / Уеб базирани печат и сканиране

Brother iPrint&Scan (Android)

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan (Windows®/Phone)

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

Google Cloud Print 2.0

Копиране

Скорост - (A4)
До 30 копия/мин.
Време за излизане на първо копие - по-малко от 10 сек. от режим Готовност
Резолуция
До 600 x 600dpi

Много копия /Събиране/Сортиране Прави до 99 копия на всяка страница / Събира или сортира

Увеличаване/Намаляване
Увеличава или намалява размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка

N в 1 копиране
Позволява да се намалят 2 или 4 страници до един A4 лист

2 в 1 ID копиране
Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр.

Скала на сивото
256 нюанса на сивото (8 bit)

Копиране на касови бележки

Ясно копиране на касови бележки

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Сканиране

Тип скенер
CIS скенер (Contact Image Sensor)

Цветно и черно-бяло сканиране
Да

Скорост сканиране черно-бяло
23.6 ipm (изображения в минута)

Скорост сканиране цветно
7.5ipm (изображения в минута)

Резолюция на сканиране от ADF
До 600 x 600dpi

Резолюция на сканиране от стъклото на скенера
До 1,200 x 1,200dpi

Увеличена резолюция
До 19,200 x 19,200dpi

Дълбочина на цвета
16,777,216 вариации на цвета (24 bit)

Скала на сивото
256 нюанса на сивото (8 bit)

Стандартни функции⁷
Сканиране към и-мейл, OCR, изображение и файл

Допълнителни функции
Премахване на фон, пропускане на празна страница⁴, ID сканиране⁴, сканиране 1 към 2⁴, разделяне на PDF

Сканиране към SharePoint^{4&7}

Директно сканиране към SharePoint

Сканиране към Windows® Web Services
Директно сканиране към Windows® (от Windows® 7 и нагоре) без нужда от инсталиране на драйвер за скенер

Драйвер за скенер

Windows®
TWAIN & WIA
Windows®10 (32 & 64 bit editions)
Windows®8.1 (32 & 64 bit editions)
Windows®8 (32 & 64 bit editions)

Macintosh⁵
TWAIN & AirPrint
macOS 10.8.x or greater

Linux⁵
SANE(32 & 64 bit editions)

Инструменти за управление на печата

Персонализиран инсталатор⁴
Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера

MSI инсталатор⁴
Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory®

BRAdmin Light^{4&5}
LAN/WAN

Софтуер за управление

Вграден Уеб сървър

Уеб базирано управление на печата вградено в устройството

Помощник за настройка на драйвери⁴

Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата

PrintSmart решения (опция)

PrintSmart Cost Control
Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства

За повече информация за PrintSmart решенията посетете: www.brother.bg

Адресна книга

Бързо набиране
200 локации за и-мейл адреси и факс номера

Групово набиране
Могат да се запаметят до 20 групови комбинации

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Windows® и Mac® само.

⁴ Windows® само.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Мрежа и сигурност

Мрежова свързаност

Вградена Ethernet
10Base-T/100Base-TX

Мрежова защита

SMTP-AUTH, SNMP
v3,SSL/
TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Мрежови протоколи

TCP/IP (IPv4 и IPv6)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS
name resolution, DNS
Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, SMTP
Client, IPP/IPPS, FTP Server,
SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/HTTPS
server, TFTP client and
server, ICMP, Web Services
(Print), SNTP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/Port9100, IPP/IPPS,
SMTP Client, FTP
Server, SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/ HTTPS server, TFTP
client and server, ICMPv6,
SNTP Client, Web Services
(Print)

И-мейл известия

Устройството автоматично
изпраща и-мейл до определен
и-мейл адрес, който изисква
внимание, напр. когато тонера
е накрая и има нужда от
подмяна

И-мейл репорти

Редовно получаване на
репорти по и-мейл

IP филтър

Ограничаване на определени
мрежови потребители, които
да имат или не достъп до
дадено устройство в мрежата
(IPv4 само)

Функция заключване

Защитен достъп до контролния
панел на устройството, чрез
заключването му

Консумативи

Тонер в комплекта

700 стр.¹

Стандартна тонер касета

1,200 стр.¹(TN-2411)

Тонер касета с голям капацитет

3,000 стр.¹(TN-2421)

Барабан (DR-2401)

Приблизително за до
12,000 стр.

Съдържание в кашона

Тонер касета, барабан,
захранващ кабел, драйвер за
Windows®, Ръководство за
бързо инсталиране (не е
включен комуникационен
кабел)

Честотата на подмяна на
консумативите варира в
зависимост от сложността
на разпечатаната страница,
процента на покритие,
размера на хартията,
страници на задача и вида
на хартията.

Размери и тегло

Без кашон (ШхДхВ)

410 x 398.5 x 318.5 мм - 11.8 кг.

С кашон (ШхДхВ)

580 x 517 x 434 мм - 14.9 кг.

Натоварване

Максимално месечно натоварване

До 15,000 стр.

¹ Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

² Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

³ Windows® и Mac® само.

⁴ Windows® само.

⁵ Опционално за сваляне.

⁶ Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

⁷ Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Околна среда

Консумация на ел. енергия

Печат - 440W (260W при тих режим),
Готовност - 42W,
Sleep - 6.2W,
Deep sleep - 0.9W,
Изкл. - 0.03W

ТЕС стойност

1.232kWh / седмица

Ниво на налягане на звука

Печат
48dBА,
Тих режим
44dBА,
Готовност
До 30dBА

Пестене на енергия

Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка

Пестене на тонер

Режим, при който се намалява разхода на тонер

Energy Star

Да

Blue Angel

Да

Nordic Swan

Да

GS Mark

Да

Eco Mode

Да

Факс

Модем

33,600bps (Super G3)

Изпращане на РС факс^{9&3}

Изпращане на факс директно от вашия компютър

Получаване на РС факс^{9&4}

Получаване на факс директно на вашия компютър

Автоматично пренабиране

Автоматично пренабиране ако линията е заета

Телефонен списък

Електронен азбучен списък на запаметените номера за бързо набиране и групови номера

Верижно набиране

Позволява на потребителя да запаметява части от дълги номера в различни локации за бързо набиране

Говорител / Сила на позвъняване

3 нива и изключено

Превключване Факс / Телефон

Автоматично разпознаване на получаване на факс и телефонен сигнал

Супер фино

Осигурява качествено предаване и получаване на много малки разпечатки или линейни графики

Скала на сивото

256 нюанса (8 bit)

Контраст

Автоматичен / светло / тъмно

Активиране на дистанционен достъп

Прехвърляне на факс обаждане прието на външен телефон към факс апарата

Отложен таймер

До 50

Бързо сканиране

Приблизително 2.5 сек. за А4 лист при стандартна резолюция

Предаване от паметта

До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

Получаване при липса на хартия

До 500 стр. (ITU-T Test Chart, стандартна резолюция, JBIG)

Двустранен достъп

Позволява на оператора да използва две различни функции на устройството по едно и също време

Множествено изпращане

Изпращане на един и същи факс до 258 различни локации (ръчно до 50)

Автоматично намаляване

Автоматично намаляване на получен факс за побирането му на един А4 лист

Обозначаване на факс

Добавяне на дата и час към всички получени факсове

ЕСМ (Режим коригиране на грешки)

Когато устройството засича грешка по време на предаването на факса, функцията за корекция на грешки ги коригира автоматично и препраща страниците отново (устройството получател също трябва да поддържа функцията)

Препращане на факс

Изпращане на факс получен в паметта на устройството до друга локация

Отдалечен достъп

Позволява на потребителя дистанционен достъп до факс устройството

Извличане на факс

Позволява дистанционен достъп до факсовете в устройството

Дистанционна поддръжка

Позволява на потребителя да поддържа дистанционно устройството

Дистанционна настройка³

Позволява на потребителя да настройва дистанционно устройството

Титулна страница

Създаване на персонализирана титулна страница за изходящи факсове

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Windows® и Mac® само.

4 Windows® само.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.