



FDV for CHiNT NL210 JORDFEILBRYTER TYPE B

Generelt	Ant poler: 2p / 4p Karakteristikk: B	$I\Delta n_o = 0,5 \cdot I\Delta n$ $I_{nc} = 6kA$, $I\Delta c = 6kA$ $U_{imp} = 6kV$
Forvaltning	Chint modulære jordfeilbrytere er godkjent ihht IEC EN61008-1	Fysisk størrelse (bxhxd): 2P: 36x84x78 4P: 72x84x78
Drift	Renhold: Energiforbruk:	Unngå bruk av vann. Ingen spesifikke krav til renhold. Maks 5W/pol
Vedlikehold	Rutiner:	Kontrolleres for mekaniske skader rutinemessig
Tilbehør	Det er ingen tilbehør til dette produktet	
Produkt	Jordfeilbrytere 4P CHINT NL210 JORDFEILBRYTER B-TYPE 4P 63A 30mA JORDFEILBRYTER B-TYPE 2P 63A 30mA 3MODUL	