

User manual

Yepzon™ Freedom



Yepzon Freedom is a personal alarm system that works with your Android and iOS smartphone or tablet.

The package contains one Yepzon Freedom, and a USB charger.

Getting started

Before use

When you start using your Yepzon Freedom, charge the battery for two hours. This ensures optimal performance and battery life.

Pairing to a smartphone or tablet for the first time

1. Download the Yepzon App to your smartphone or tablet from Google Play or the Apple Store.
2. Start up the App and select **Add a Yepzon**. A welcome screen appears.
3. Select **Yepzon Freedom** on the screen.
3. The App requests the QR code, which is on a leaflet in the Yepzon Freedom package.
4. Select **Connect Yepzon**.

The Yepzon Freedom is now connected to your smartphone or tablet and you can start using it.

Adding more users

Use the Yepzon App to share the access to your Yepzon Freedom with another smartphone or tablet. Please note that it cannot be paired again using the QR code.

1. In **Settings**, choose **General**.
2. Choose **Manage access rights**.
3. Choose **Add user**.

A recommended precaution: Requesting a reset link

If the only smartphone or tablet your Yepzon Freedom is connected with is lost or broken, or you accidentally remove the Yepzon App, Yepzon Freedom cannot be connected to another smartphone or tablet without a **reset**. The reset simply removes all the connections between Yepzon Freedom and any smartphone or tablet it has been connected to. To reset your Freedom, you need to request a reset link.

1. Run the Yepzon App on your device.
2. Select a Yepzon.
3. Select **Settings**.
4. Select **Create a restore link**.
5. Enter your e-mail address and select **Send**.

A message containing the reset link will arrive in your inbox in a few minutes. Save it for future use.

SOS alert

To send an SOS alert to the Yepzon App, press the button on Yepzon Freedom three times quickly. When the SOS alert has been sent, the indicator light on the Yepzon Freedom is red. There is also an optional alert sound that you can enable in Settings. The SOS alert is always enabled, and it works in the same way in all Modes.

When the SOS alert has been sent, the alert will play on the Yepzon App, and within five minutes, the App will also show the location of the alerting Yepzon Freedom. To cancel the alert, press the button on Yepzon Freedom three times quickly again. The alert must still be acknowledged in the Yepzon App.

Once the SOS alert has been acknowledged in the Yepzon App, the indicator light on the Yepzon Freedom will be green for three minutes.

Modes

Yepzon Freedom has three Modes for optimal use in different situations. The SOS alert always works the same way, in all Modes. Change Modes by choosing the **Mode** tab and then selecting the Mode you want to use.

1. Quick location Mode

- The Yepzon Freedom is constantly online and can be located right away through the Yepzon App.
- This mode uses less data but more power. Battery life will be about one day.

Tip: Use this Mode for active tracking, for example for a small child. Location data is available with minimum delay on the Yepzon App.

2. Battery Saving Mode

- This is the factory setting of your Yepzon Freedom.
- Precise location data is available only at preset intervals.
- You can set the interval as:
 - Short, to get precise location data often. This setting uses up more battery and data.
 - Long, to get precise location data less often. This setting uses up less data and battery.
- Battery life varies from a few days to several weeks depending on your settings and usage.
- In this Mode, Yepzon Freedom works the same way as Yepzon One.

Tip: Use this Mode when you want to prolong the battery life and only need to check the location occasionally, such as when the Yepzon Freedom is placed in a car or a boat.

Note: Location data is available only after the preset interval has passed.

3. SOS Only Mode

- Yepzon Freedom can only be located by pressing the alarm button. The device is offline and does not report even the approximate location to the Yepzon App
- Yepzon Freedom cannot be located through the Yepzon App. Only battery status is available on the Yepzon App.
- Battery life will be several months.

Tip: Use this Mode when you want to have a personal alarm for someone who doesn't need active tracking on the Yepzon App and does not want to pay attention to the battery.

Setting notifications

Yepzon Freedom can be set to send notifications for specific situations, such as when Yepzon Freedom starts moving after a period of stillness.

1. Select a Yepzon
2. Select **Settings**
3. Select **Edit Notifications**
4. Check the boxes for the events you want to be notified of.

For example, if you want the Yepzon Freedom itself to make an alert sound when the SOS alert is sent, enable this in Settings.

Led Signals

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Red, continuous | SOS alert sent |
| Red, a few blinks | SOS failed, device not paired |
| Green, continuous | SOS acknowledged in the app by user |
| Green, 1 blink in every 10 sec | Normal operation, Moving -mode |
| Blue | Charging in process |

Safety

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] This device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product meets applicable national SAR limits of 1.6W/kg. The specific maximum SAR values can be found at yepzon.com/support. When carrying the product, or using it while worn on your body, either use an accessory such as a holster or otherwise maintain a distance of 0,5 cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirement.

Legal disclaimer

FI Pakkaus sisältää Yepzon™ -laitteen. Suunniteltu Suomessa ja valmistettu Intiassa. Patenti vireillä. Käyttöehdot, yksityisyydensuoja ja operaattorikustannuksia liittyy laitteen käyttöön. Paikallisia eroja käytettävyydessä ja saatavuudessa saattaa esiintyä. Katso yksityiskohtainen loppukäyttäjäsopimus osoitteesta www.yepzon.com/eula. Kiinteästi asennettu ladattava akku, ei vaihtoa. Yepzon™ GPS/Glonass -paikantimet eivät ole suunniteltu korvaamaan riittävää vanhemmuutta. Yepzon ei takaa, että GPS/Glonass-laite toimii 100 % ajasta johtuen teknisistä rajoitteista Bluetoothissa tai matkapuhelinverkoissa. Lisäksi GPS/Glonass-yhteydet voivat altistua palvelukatkoille, tietoteknisille katkoille tai muille yhteyskatkoille. Myös laitteissa saattaa esiintyä odottamattomia toimintahäiriöitä ja rajoituksia. Yepzonin asiakas ottaa vastuun laitteen ja siihen liittyvien teknologioiden käytöstä sekä niihin liittyvistä mahdollisista rajoituksista. Yepzonin asiakas vapauttaa Yepzonin vastuusta koskien laitteen, siihen liittyvien palveluiden, GSM-verkon tukiasemamittauksen ja GPS:n tarkkuutta. Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR-raja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Täsmälliset SAR-enimmäisarvot on kerrottu osoitteessa yepzon.com/support. Tuote on kannettaessa tai käytettäessä kehon päällä syytä pitää vähintään 0,5cm etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset täyttyvät. Tuotemerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat yksiselitteisesti Yepzonille. Kaikki oikeudet pidätetään.

EN Package contains one Yepzon™ Device. Designed in Finland and Assembled in India. Pat. pend. Terms of use, privacy policy and operator fees apply. Variations on local availability may apply. For details, see www.yepzon.com/eula. Fixed rechargeable battery, no repair. Yepzon™ GPS/Glonass locators are not designed to replace parental supervision, nor can we offer a guarantee that the GPS/Glonass device will function 100% of all time—due to the technological limitations of Bluetooth, cell towers, WiFi, and GPS/Glonass satellite signals, cell towers and GPS/Glonass connections may suffer from service interruptions, downtime, or dead spots. Our units may also experience unexpected faults or limitations. Yepzon's customers shall agree to accept full responsibility for the use of the product and the associated technologies, as well as their limitations. Furthermore, customers shall agree to relieve Yepzon, its owners and employees of all liability for any limitations or faults manifest in Yepzon™ products, including, but not limited to, services and GPS location requests. This product meets applicable national SAR limits of 2.0W/kg. The specific maximum SAR values can be found at yepzon.com/support. When carrying the product or using it while worn on your body, either use an accessory such as a holster or otherwise maintain a distance of 0,5 cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements. ™ and © 2015 Yepzon Ltd. All rights reserved.

ES El paquete contiene un dispositivo Yepzon™. Diseñado en Finlandia y montado en India. Pendiente de patente Se aplican los términos de uso, la política de privacidad y las cuotas del operador. Puede haber variaciones en cuanto a la disponibilidad local. Para obtener más detalles, consulte www.yepzon.com/eula. Batería recargable fija, no reparable. Los localizadores GPS/Glonass Yepzon™ no se han diseñado para reemplazar la supervisión de los progenitores ni pueden garantizar que el dispositivo GPS/Glonass funcionará el 100% del tiempo debido a las limitaciones tecnológicas de Bluetooth, las antenas de telefonía móvil, WiFi, y las señales de satélite GPS/Glonass; las antenas de telefonía móvil y las conexiones GPS/Glonass pueden sufrir interrupciones del servicio, períodos de inactividad o puntos muertos. Nuestras unidades también pueden experimentar fallos o limitaciones inesperados. Los clientes de Yepzon™ se comprometen a aceptar la plena responsabilidad por el uso del producto y las tecnologías asociadas, así como sus limitaciones. Además, los clientes se comprometen a exonerar a Yepzon™, sus propietarios y empleados de toda responsabilidad por cualquier limitación o fallo manifiestos en los productos Yepzon™, incluidos, entre otros, los servicios y las solicitudes de localización GPS. Este producto cumple los límites nacionales aplicables de SAR (tasa de absorción específica) de 2.0 W/kg. Los valores máximos específicos de SAR pueden encontrarse en yepzon.com/support. Cuando lleve el producto o lo utilice mientras lo lleva en el cuerpo, utilice un accesorio como una funda o manténgalo a una distancia de 0,5 cm del cuerpo para asegurarse que cumple los requisitos de exposición a RF (radiofrecuencia). ™ y © 2015 Yepzon Ltd. Todos los derechos reservados.

DE Die Packung enthält ein Yepzon™-Gerät. Entworfen in Finnland und zusammengebaut in Indien. Patent angemeldet Es gelten die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie und es fallen Betreibergebühren an. Es können lokal Unterschiede bei der Erhältlichkeit auftreten. Einzelheiten finden Sie unter www.yepzon.com/eula. Fest eingebauter, wiederaufladbarer Akku, nicht reparaturfähig. Yepzon™ GPS-/Glonass-Ortungsgeräte ersetzen nicht die elterliche Aufsicht und wir können nicht garantieren, dass das GPS-/Glonass-Gerät jederzeit funktionieren wird – das beruht auf den technischen Einschränkungen von Bluetooth, Mobilfunk-Basisstationen und WiFi. GPS-/Glonass-Satellitensignale, Mobilfunk-Basisstationen und GPS-/Glonass-Verbindungen können Betriebsunterbrechungen, Ausfallzeiten oder Funkschatten erleiden. Auch können bei unseren Geräten unerwartete Fehler oder Einschränkungen auftreten. Die Kunden von Yepzon™ stimmen zu, die volle Verantwortung für die Benutzung des Produkts und den damit verbundenen Technologien, sowie deren Einschränkungen zu übernehmen. Darüber hinaus stimmen die Kunden zu, Yepzon, die Inhaber und Mitarbeiter/innen von der Haftung für jegliche bei Yepzon™-Produkten auftretende Einschränkungen oder Fehler, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dienste und GPS-Standortabfragen, freizustellen. Dieses Produkt erfüllt den anwendbaren nationalen SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg. Die spezifischen maximalen SAR-Werte finden Sie unter yepzon.com/support. Benutzen Sie beim Tragen des Produkts oder wenn es bei der Benutzung am Körper getragen wird entweder ein Zubehör wie ein Holster oder sorgen Sie ansonsten für einen Abstand von 0,5 cm vom Körper, um die Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich der HF-Exposition sicherzustellen. ™ und © 2015 Yepzon Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

SE Paketet innehåller en Yepzon™-enhet. Designad i Finland och monterad i Indien. Patentsökt. Användningsvillkor, sekretesspolicy och operatörsavgifter tillkommer. Variationer i lokal tillgänglighet kan förekomma. Se www.yepzon.com/eula för mer information. Fast uppladdningsbart batteri, ingen reparation. Yepzon™ GPS/Glonass-sökare är inte framtagna för att ersätta föräldrauppsikt. Vi kan även inte garantera att GPS/Glonass-enheten kommer att fungera 100% av tiden på grund

av tekniska begränsningar i Bluetooth, mobilmaster, Wi-Fi och signaler från GPS/Glonass-satelliter. Avbrott, nedtid eller döda zoner i uppkopplingen till mobilmaster och GPS/Glonass kan förekomma. Det kan även uppstå oförutsedda fel eller begränsningar i våra enheter. Yepzons kunder skall acceptera fullt ansvar för användning av produkten och tillhörande teknik, såväl som deras begränsningar. Kunder skall vidare godkänna att hålla Yepzon™, dess ägare och anställda, fria från ansvar gällande begränsningar eller fel som uppstår i Yepzons produkter, inklusive, men inte begränsat till, tjänster och GPS-platsförfrågningar. Denna produkt uppfyller den gällande nationella SAR-gränsen; max 2,0W/kg. Detaljer gällande de högsta tillåtna värdena för SAR återfinns på yepzon.com/support. Ett tillbehör, såsom ett hölster eller annat tillbehör som säkerställer att produkten hela tiden är minst 0,5 cm från kroppen, ska nyttjas då användaren håller i produkten eller bär den på kroppen för att säkerställa att kraven för RF-exponering uppfylls. ™ och © 2015 Yepzon Ltd. Alla rättigheter förbehålls.

IT La confezione contiene un dispositivo Yepzon™. Yepzon™ creato in Finlandia e realizzato in India. Pat. Pend. Termini di utilizzo, privacy e utilizzo del servizio. Si possono verificare variazioni del servizio in base a dove viene utilizzato. Per dettagli, vedere www.yepzon.com/eula. Batteria ricaricabile non sostituibile. Localizzatori Yepzon™ Glonass/GPS non sono progettati per sostituire la supervisione dei genitori, né possiamo offrire una garanzia che il dispositivo GPS / Glonass sarà on-line al 100% del tempo, a causa dei limiti tecnologici di Bluetooth, torri cellulari e connessioni wireless. Per questo motivo GPS / Glonass può soffrire di interruzioni del servizio, i tempi di inattività, o punti morti. Le nostre unità possono anche sperimentare difetti o limitazioni inaspettate. L'utilizzatore e l'acquirente di Yepzon™ concordano di accettare la piena responsabilità per l'uso del prodotto e delle tecnologie associate, così come i loro limiti. Inoltre, i clienti decidono di accettare la funzionalità del prodotto, tra cui, ma non solo, i servizi e le richieste di localizzazione GPS. Questo prodotto è conforme al limite nazionale in vigore sul tasso di assorbimento specifico (SAR), pari a 2,0 W/kg. I valori massimi di tasso di assorbimento specifico (SAR) sono consultabili all'indirizzo yepzon.com/support. Se si trasporta o utilizza il prodotto indossandolo sul proprio corpo, utilizzare accessori quali custodie da cintura o assicurarsi comunque di mantenere una distanza di 0,5 cm dal corpo, al fine di garantire la conformità ai requisiti di esposizione ai campi elettromagnetici in radiofrequenza (RF). ™ e © 2015 Yepzon Ltd. Tutti i diritti riservati.

FR Contient un appareil Yepzon™. Conçu en Finlande et assemblé en Inde. Brevet en cours. Conditions d'utilisation, politique de confidentialité et frais d'opérateurs s'y appliquent. Pour plus de détails, visitez www.yepzon.com/eula. Batterie fixe, rechargeable, aucune réparation possible. La localisation Yepzon™ GPS/Glonass ne remplace pas la surveillance des parents, de même que nous ne pouvons garantir sa fiabilité à 100% en raison des limites technologiques du Bluetooth, du réseau cellulaire, du GPS/Glonass qui peuvent souffrir d'interruptions de service, de temps d'arrêts, voir d'arrêt définitif. Nos appareils peuvent également éprouver des défauts et limitations de fonctionnement inattendues. Les utilisateurs Yepzon s'engagent à accepter la pleine responsabilité de l'utilisation du produit et de ses technologies associées, ainsi que de leurs limites. En outre, les utilisateurs s'engagent à soulager l'utilisation du produit, y compris, mais sans limitation, des services associés et de la requête de localisation GPS. Ce produit est conforme aux limites d'exposition DAS de 2.0W/kg. Les valeurs maximums DAS sont indiquées sur le site yepzon.com/support. Lorsque vous transportez le produit ou que vous l'utilisez lorsque vous le portez sur votre corps, veuillez utiliser soit un accessoire tel qu'un étui ou sinon maintenez une distance de 0,5 cm par rapport à votre corps pour garantir la conformité avec les exigences d'exposition aux RF. ™ et © 2015 Yepzon Ltd. Tous droits réservés.