



混合式步进电机规格书
HYBRID STEPPING MOTOR SPECIFICATION

外形图 (DIMENSIONS) unit=mm



电气原理图

Wiring Diagram



励磁顺序 vs. 旋转方向

Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

STEP	A	B	C	D	
1	+	+	-	-	CCW ↑
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向

Clockwise view from mounting side

编码器连接器引线颜色

Encoder Wiring Diagram

EA+	Encoder A phase input+	BLACK 黑
EA-	Encoder A phase input-	BLUE 蓝
EB+	Encoder B phase input+	YELLOW 黄
EB-	Encoder B phase input-	GREEN 绿
Vcc	Encoder Voltage (+5V)	RED 红
EGND	Encoder Grand (0V)	WHITE 白

1. 相数 Number of Phase	2
2. 步距角 Step Angle	1.8° deg.
3. 额定电压 Rated Voltage	1.68 V
4. 额定电流/相 Rated Current/Phase	4.2 A (峰值 Peak Value)
5. 相电阻 Phase Resistance	0.4 Ω±0.1(20℃)
6. 相电感 Phase Inductance	1.5 mH±20%(1kHz 1V RMS)
7. 保持力矩 Holding Torque	12 Kg.cm
8. 绝缘等级 Insulation Class	B (130°); 温升 80K Max.
9. 重量 Weight	0.68 kg

注:
1. 电机装1000线编码器
2. 黑色端盖

Re :
1. motor with 1000ppr encoder

版本 REV.	变更内容 REVISION RECORD	日期 DATE
设计 DESIGN	YY 2020.12.25	
标准化 STANDARD		
工艺 TECHNOLOGY		
审核 CHECK		
批准 APPROVE		

常州精控电机电器有限公司
www.jkongmotor.com

规格书
Specification

品名 TITLE	步进电机 STEPPING MOTOR			
图号 DWG.NO.	JK57HSN12			
材料 MATERIAL	变更标识 ECN SIGN	?	SIZE	A4
版本 REV.	A	比例 SCALE	1:2	页 SHEET 1 of 1