



Dziękujemy za zakup zegarka z budzikiem wibracyjnym TabTime. Możesz skonfigurować do 10 cichych alarmów wibracyjnych, które zapewniają dyskretne przypomnienia, aby pomóc dorosłym lub dzieciom pamiętać o zrobieniu czegoś.

Aby ustawić zegarek, wykonaj poniższe czynności, które pozwolą ustawić prawidłowy czas, wybrać liczbę żądanych alarmów i zmienić czasy tych alarmów. Przeczytaj instrukcje przed ustawieniem czasu lub aktywacją alarmów, ponieważ wyświetlacz wyłączy się po 10 sekundach, aby oszczędzać baterię.

Ustaw czas:

1. Naciśnij i zwolnij **prawy** przycisk, aby wyświetlić Obecny czas.
2. Teraz, gdy wyświetlany jest czas, przytrzymaj **prawy** przycisk przez 3 sekundy.
3. Godziny pojawią się same po lewej stronie.
4. Naciśnij **lewy** przycisk, aby zmniejszyć godziny i **prawo** do podwyższenia godzin.
5. Gdy godziny są prawidłowe, przytrzymaj **prawy** przycisk przez 3 sekundy.
6. Minuty pojawią się same na prawa strona.
7. Naciśnij **lewy** przycisk, aby zmniejszyć minuty i **prawo** do podwyższenia minut.
8. Gdy minuty są prawidłowe, przytrzymaj **prawy** przycisk przez 3 sekundy. Ekran będzie teraz wyświetlać 24--
9. Jeśli wolisz zegar 24-godzinny, przytrzymaj **prawy** przycisk przez 3 sekundy, aby ustawić czas.
10. Jeśli wolisz zegar 12-godzinny, naciśnij **prawy** przycisk, aby wyświetlić 12--, a następnie przytrzymaj **prawy** przycisk przez 3 sekundy, aby ustawić czas.

Aktywacja alarmów:

Jest 10 alarmów, od A0 do A9. A0 wibruje przez 40 sekund, a wszystkie inne alarmy przez 20 sekund. Każdy z tych alarmów jest początkowo ustawiony na następujące czasy:

A0	08:00	A5	15:30
A1	09:30	A6	17:00
A2	11:00	A7	18:30
A3	12:30	A8	20:00
A4	14:00	A9	21:30

1. Użyj **lewego** przycisku, aby przejść przez alarmy, początkowo zobaczysz, że wszystkie alarmy są domyślnie wyłączone. Jest to pokazane jako A0OF, A1OF, A2OF itp.
2. Podczas przechodzenia przez alarmy naciśnij **prawy** przycisk, aby włączyć alarm.
3. Następnie ponownie naciśnij **lewy** przycisk, a zobaczysz czas, na który ustawiony jest alarm.



Zmiana czasów alarmów:

Po wybraniu potrzebnych alarmów możesz teraz trzeba dostosować czasy alarmów.

1. Użyj **lewego** przycisku, aby przejść przez alarmy. Wszelkie alarmy ustawione jak np. A1ON będzie wyświetlić aktualny czas alarmu.
2. Gdy pojawi się godzina budzenia, przytrzymaj **lewy** przycisk przez 3 sekundy.
3. Godziny pojawią się same po lewej stronie.
4. Naciśnij **lewy** przycisk, aby zmniejszyć godziny, a **prawy**, aby zwiększyć godziny.
5. Gdy godziny są prawidłowe, przytrzymaj **lewy** przycisk przez 3 sekundy.
6. Minuty pojawią się same po prawej stronie.
7. Naciśnij **lewy** przycisk, aby zmniejszyć minuty, a **prawy**, aby zwiększyć minuty.
8. Gdy minuty będą prawidłowe, przytrzymaj **lewy** przycisk przez 3 sekundy, a alarm zostanie ustawiony. Nadal zmieniaj czasy innych alarmów wymagasz.

Bateria:

Aby wyświetlić aktualny poziom naładowania baterii, naciśnij w **prawo** dwukrotnie przycisk.

Aby naładować baterię, wyjmij zegarek z gumową obudowę i ładuj zegarek za pomocą USB kabel. Ciasto ładuje się po około godzinie. Podczas wymiany zegarka w gumowej obudowie upewnij się czy przyciski zegarka są prawidłowo

umieszczone pod gumowe przyciski. Żywotność baterii zależy od liczby ustawionych alarmów. Przy 20% lub mniej na wyświetlaczu pojawi się __00 za tobą Zobacz czas jako przypomnienie o naładowaniu. Aby zachować żywotność baterii nie ładuje się codziennie.

Zrzeczenie się:

Produkt nie jest wodoodporny, nie należy nosić go w prysznic / kąpiel lub podczas pływania.

Ten produkt należy traktować wyłącznie jako pomoc w zachowaniu pamięci, a firma Tabtime Ltd lub jej przedstawiciele nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli zapomnisz zażyć lekarstwa, zażyjesz niewłaściwe lekarstwo, zażyjesz niewłaściwy lek w niewłaściwym czasie lub za jakąkolwiek kombinację tych zdarzeń.

Aby zarejestrować zegarek z budzikiem wibracyjnym

TabTime za darmo 12 miesięcy gwarancji :

www.tabtime.com/register