

# Οδηγός αρχαρίων για τη φόρτιση μπαταριών

## Διαδικασία:

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να φορτίσετε την μπαταρία σας.

- Πώς μπορώ να συνδέσω το φορτιστή;
- Με ποια σειρά μπορώ να συνδέσω το φορτιστή;
- Έχει σημασία αν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την μπαταρία πρώτα;

Αυτά ίσως μερικά από τα πράγματα που Αναρωτήθηκες.

Κατωτέρω είναι ένας κατάλογος βημάτων που ακολουθούν για να εξασφαλίσουν ότι ο φορτιστής σας προστατεύεται από μια βιασύνη της δύναμης. Σπινθήρες μπορεί ακόμα να συμβεί, επειδή οι πυκνωτές θα πρέπει να συμπληρώνεται Από αλλά αυτή η μέθοδος θα το μειώσει.

Αφαιρέστε την μπαταρία από το λίκνο ή αποσυνδέστε τη σύνδεση τροφοδοσίας από το ποδήλατο

1. το πρώτο βήμα είναι να ελεγχθεί η ισχύς είναι απενεργοποιημένη στο σημείο ισχύος (αν έχετε διακόπτη σύνδεση με την έξοδο τοίχου AC)

2. Εάν έχετε το μίνι ή το προηγμένο πρότυπο τώρα είναι χρόνος να επιλέγεται το επίπεδο έντασης ρεύματος (μόνο για προχωρημένους) και το επίπεδο%. Δεδομένου ότι είναι πιθανώς εσείς πρώτη φορά παρακαλώ επίλεκτος 100% και 2amps (εάν είναι μια σκληρή περίπτωση).



3. τώρα είναι ασφαλές να συνδέσετε το φορτιστή στην πρίζα AC. Εάν έχετε ένα διακόπτη στο γραμμή τροφοδοσίας ή σημείο ισχύος ήρθε η ώρα να το μετατρέψει ΣΕ. Αυτό επιτρέπει στους πυκνωτές μέσα στο φορτιστή για να χρεώσει. Ο φορτιστής θα Σειρά **Πράσινο**.



4. Εάν η μπαταρία σας έχει διακόπτη on/off, τοποθετήστε **από"** Θέση.

Τώρα είναι ασφαλές να συνδέσετε το φορτιστή στην μπαταρία. Εάν ο φορτιστής σας έχει έναν προσαρμοστή χρέωσης από το βαρέλι (ή XLR) σε XT-60 (Luna μίνι και προηγμένο 300W) συστήνω τον προσαρμοστή στην μπαταρία πρώτα και συνδέστε έπειτα την πλευρά XT-60 του προσαρμοστή στο XT-60 του φορτιστή και τις τελικές συνδέσεις



Αν η μπαταρία έχει διακόπτη τώρα ώρα να το αλλάξετε "on".

Ο φορτιστής θα Ξεκινήσετε και τα φώτα θα γυρίσουν **Κόκκινο**.

**Σημείωση:** Εάν έχετε την μπαταρία με το διακόπτη on/off μπορεί να χρειαστεί να το ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε για να ξεκινήσει ο κύκλος φόρτισης. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο σκληρή περίπτωση Συχνές ερωτήσεις για την μπαταρία



5. όταν το πακέτο μπαταρίας φορτιστεί πλήρως, ο φορτιστής θα σταματήσει αυτόματα και η λυχνία LED θα **Πράσινο**, και εάν χρησιμοποιήσατε το λανθασμένο φορτιστή ή είναι ελαττωματικό, το σύστημα διαχείρισης μπαταριών μέσα στην μπαταρία Luna σας θα αποσυνδέσει το φορτιστή (πέρα από 58.8 v για ένα 52V, 54.6 v για μια 48V μπαταρία). Αλλά είναι πάντα καλό να διπλασιάσει τον έλεγχο, αν έχετε το καλό φορτιστή!

6. ο φορτιστής μπορεί τώρα να αποσυνδεθεί από την μπαταρία.

7. Now ο φορτιστής μπορεί να απενεργοποιηθεί στο σημείο δύναμης.

8. ο φορτιστής μπορεί να αποσυνδεθεί από το σημείο τροφοδοσίας και

Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν εάν αυτή η μέθοδος δεν ακολουθείται:

\* Ο φορτιστής μπορεί να καταστραφεί από μια εισκίνηση της δύναμης από την μπαταρία, η σύνδεση μπαταριών μπορεί επίσης να είναι χαλασμένη.

**Σημείωση:** Περίπου 2-3 ενισχυτές μαύρο πλαστικό φορτιστές με ένα βαρέλι υποδοχές πρέπει να συνδεθεί πρώτα η μπαταρία και στη συνέχεια η έξοδος, Έτσι, πριν νομίζετε ότι ο φορτιστής σας είναι νεκρός, δοκιμάστε την αντίστροφη διαδικασία!

## **Συνδέσεις**

Η φόρτιση των ολοκαίνουργιων μπαταριών μπορεί να [βρεθεί εδώ](#)

Η φόρτιση του ισοζυγίου μπαταρίας μπορεί να [βρεθεί εδώ](#)

Ο πυροβολισμός προβλήματος μπαταριών και φορτιστών μπορεί να είναι [βρεθεί εδώ](#)